

TTS-168

SECOL 八回路電話遙控分區廣播前後奏音樂

輸出輸出中繼器



功能

利用按鍵式電話總機或交換機系統之空置局線(外線)回路, 搭配本機即可由系統內任何一支電話分機, 來啟動擴大機執行電話廣播及遙控分區之功能, 並產生悅耳四音調提醒音, 但遙控功能必須於每次廣播時, 重新執行選擇區域的動作。

面板配備觸控式手動操作選擇鍵, 並附顯示燈, 可立即顯示執行選區動作是否正確。能記憶手動選區功能, 不受電話遙控分區之執行而改變區域, 但在遙控分區執行廣播時, 會暫時被消音, 俟廣播停止後, 會自動掃描, 回復原手動選擇區域, 此功能適合平時有指定播放音樂之場所使用。

備有外部可啟動全區之受控接點, 可搭配其他配備(如音樂鐘, 緊急廣播)使用, 再動作時, 須自動啟動全區功能。

規格

輸入：T, R. 與電話 PBX(總機)連線

擴音機輸入數：1 組(規格品)

控制方式：DTMF 複頻解碼

- (1)-(8)為分區選擇
- (9)為全開選擇
- (0)為全關選擇
- (#)為啟動廣播及前奏音

本機特設計全關碼(0), 是克服在執行選區時, 如有錯誤可立即清除錯誤碼, 不必再次掛斷電話, 造成使用時的不方便性。

分區容量：8 區, 每區承受功率 500W(規格品)

前奏音頻率：44, 554, 659, 880HZ

輸出電平：30mV/10K 歐姆

前奏音/廣播 音量可調

輸出接點：

C. NO *1 組(5A)

AMP. SW*1 組(5A)

電源：AC110V/60Hz 或 DC24V(規格品)

尺寸：mm:482W*44H*320D

*所有產品規格皆以現行產品為準, 如有更改恕不另行通知



E-mail : service@multitek.com.tw Web : www.multitek.com.tw